# ハイネ　ＮＴ300 デスクチャージャー
# 取扱説明書

## 1. 安全上の警告・注意

1) 使用目的以外に使用しないでください。
2) 本品の二次的加工をしないでください。
3) ハイネ充電池式ハンドル以外には使用しないでください。
4) プラグ型トランスの外装を開けないでください。
5) 爆発の危険性がある場所では使用しないでください。
6) 本品の周辺で携帯電話等の電磁波を発生する機器を使用しないでください。
7) 商用交流電源 AC100V/50・60Hz でご使用ください。

## 2. 製品概要と各部・付属品の名称・構造

プラグ型トランス

差込口アダプター

ダストキャップ装着時

## 3. 一般的な使用方法とその注意事項

1) プラグ型トランスを商用交流電源（AC100V/50・60Hz）へ差し込みます。
2) デスクチャージャー本体上部の差込口に充電池式ハンドルを挿入し充電してください。

> ⚠ 注意
> - ハンドル径に応じた差込口アダプターをご使用ください。
> - ベータハンドルＬの充電には約 2 時間、それ以外のハンドルの充電には約 4 時間必要です。
> - 一方の差込口しか使用しない場合は、他方に付属のダストキャップを装着しておいてください。

3) 充電池式ハンドルは、過充電防止機構により過剰に充電されません。日中の使用前・使用後はデスクチャージャー本体に差し込んで保管されることを推奨します。

> ⚠ 注意
> - 夜間や長時間使用されない場合は、デスクチャージャー本体にハンドルを差し込んだままにしないでください。
> - デスクチャージャー本体上部の差込口周囲の照明が明滅中は、充電中であることを示しています。充電が完了すると、照明は点灯したままになります。

周囲の照明がついた状態

周囲の照明が消えた状態

> - ハンドルを差し込んでもデスクチャージャー本体上部の差込口周囲の照明が消灯している場合はデスクチャージャー本体が故障している可能性がありますので、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 4. 医療機器の清掃、消耗品の交換、保管方法に関する事項

清潔で良好な乾燥状態を保てる場所で保管してください。

## 5. 保守点検に関する事項

1) 使用前に必ず点検してください。
2) 消毒が必要な場合は、消毒用アルコールをご使用ください。その際、必ず商用交流電源から外してください。
3) 柔らかい布又は湿らせた布で表面を清拭してください。クリーナーを使用するときは、プラスチック適応のクリーナーを使用してください。機器洗浄、熱消毒、滅菌はできません。

> ⚠ 注意
> スプレー消毒したり、液に浸漬しないでください。

## 6. トラブルシューティングに関する事項

| 症状 | 考えられる原因 | 処置方法 |
|---|---|---|
| 充電できない | ・充電池式ハンドルに充電池が入っていない<br>・デスクチャージャー本体が電源へ接続されていない<br>・充電池式ハンドルのデスクチャージャー本体への差し込み方が不適当<br>・充電池式ハンドル又はデスクチャージャー本体の接触不良<br>・充電池が劣化している | →純正の充電池をハンドルに入れてください<br>→プラグ型トランスを商用交流電源（AC100V/50・60Hz）に接続してください<br>→充電池式ハンドルをデスクチャージャー本体へ差し込み直してください<br>→充電池式ハンドルをデスクチャージャー本体へ差し込み直してください<br>→充電池を交換してください |

上記以外の場合、お買い上げの販売店にご相談ください。

## 7. 技術仕様

電源電圧：100V/50･60Hz
消費電力： 最大 30VA
最大充電電流（ベータハンドル L の場合）：約 1.5A
最大充電電流（ベータハンドル L 以外の充電池式ハンドル）：約 0.5A
ヒューズ ：インテグラルオーバーロードプロテクション
充電時間：
Li-ion 充電池式ベータハンドル L；約 2 時間（2300mAh）
Li-ion 充電池式ベータハンドル；約 4 時間（1850mAh）
NiMH 充電池式ベータハンドル；約 2.5 時間（1050mAh）
操作：連続性
電撃に対する保護の形式による分類：クラスⅡ機器
電撃に対する保護の程度による装着部の分類 ：BF 形装着部
寸法 ：約 142×66×61ｍｍ
重量 ：約 830ｇ
使用環境温度：+10℃～+40℃

## 8. 連絡先

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157 大阪府和泉市あゆみ野二丁目 8 番 2 号
TEL 0725-53-5546 http://www.muranaka.co.jp

| 注文コード | コード | 商品名 |
|---|---|---|
| 136-061-43 | X002.99.495 | HEINE NT300 ﾃﾞｽｸﾁｬｰｼﾞｬｰ,3.5V |

# 9. 保証

## 保証規定

1. 取扱説明書・本体貼付ラベル等の注意書に従った正常な使用状態で、お買い上げ日より一年以内に故障した場合、無償修理いたします。
2. 無償修理期間内でも次の場合には有償修理になります。
   (イ) 使用上の誤り及び不当な修理や改造による故障及び損傷。
   (ロ) お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷。
   (ハ) 火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や電源の異常、指定外の使用電源(電圧、周波数)などによる故障及び損傷。
   (ニ) 本書の提示がない場合。
   (ホ) 本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合あるいは字句を書替えられた場合。
   (ヘ) 消耗部品。
   (ト) 故障の原因が本品以外に起因する場合。
   (チ) その他取扱説明書に記載されていない使用方法による故障及び損傷。
3. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。
4. 本書に明示した期間、条件のもとにおいて無償修理をお約束するものです。したがって、この本書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

品質保証書

このたびは、*ハイネ NT300デスクチャージャー* をお買い求めいただきありがとうございました。
本品は厳重な検査を行い、高品質を確保しております。しかし通常のご使用において、万一不具合が発生した場合は、保証規定により、お買い上げ日より一年間は無償修理いたします。

※製品の保証は日本国内での使用に限ります　This warranty is valid only in Japan.
※以下につきましては必ず販売店にて記入捺印をお受けください。

| | |
|---|---|
| 商品名: *ハイネ NT300デスクチャージャー*<br>製造番号:<br>ご芳名 | お買い上げ店名<br><br>印 |
| ご住所<br><br>TEL.　　(　　) | 住所<br><br>TEL.　　(　　) |
| | お買い上げ日　　年　　月　　日 |

販売元：村中医療器株式会社
〒594-1157　大阪府和泉市あゆみ野二丁目8番2号　　TEL　0725-53-5546